



IPASSAN Basis 10 Ausgänge FD-125-016

Artikelnummer	75116
Typ	FD-125-016
Gewicht	0.545kg
Länge	70mm
Breite	208mm
Höhe	145mm

Produktbeschreibung

Die **Basis-Erweiterung für 10 Ausgänge** kann nur in Verbindung mit dem iPassan-Controller verwendet werden und wird über den RS485 Bus verbunden. An einem iPassan-Controller können bis zu 10 Erweiterungen angeschlossen werden, was eine Gesamtkapazität von bis zu 220 Ausgängen ergibt. Zusätzliche Erweiterung 12 Eingänge FD-125-020 (Art.-Nr. 75120) oder Erweiterung 12 Ausgänge FD-125-021 (Art.-Nr. 75121) können auf die Basis-Erweiterung aufgesteckt werden. Mit den zusätzlichen Ausgängen können verschiedene Peripheriegeräte in die Zutrittskontrolle eingebunden werden. Die potentialfreien Wechselkontakte können beliebige zusätzliche elektrische Verbraucher wie z.B. Licht, Heizung und Lüftungsanlagen schalten. Verbindet man die Wechselkontakte der Ausgänge mit der Beleuchtung, so kann die Einstellung erfolgen, dass bei gewährtem Zutritt automatisch die Beleuchtung eingeschaltet wird. Diese Einstellungen lassen sich alle im iPassan-Manager realisieren.

Produkteigenschaften

LED-Statusanzeige der Wechselkontakte	Ja
Temperaturbereich	-20 °C bis 50 °C
Wechselkontakte	24 V DC, 5 A oder 48 V AC, 1 A
Farbe	Grau
Abmessungen	90 x 200 x 34 mm
Programmierung	iPassan-Manager-Software
Potentialfreie Wechselkontakte	Ja
Spannungsversorgung	12 V AC / DC, 1 A
Montage	Rheieneinbau- oder Wandmontage
Geräteart	Erweiterung
Max. Leitungslänge RS485 Bus	1.000 m
Sabotagekontakt	Ja
Gewicht	313 g
Abmessungen mit Abdeckung	145 x 210 x 65 mm

Weitere Bilder

