



Funkgong-Set Wandmontage ws CALIMA 100

Artikelnummer	43680
Typ	CALIMA 100
Gewicht	0.205kg
Länge	41mm
Breite	105mm
Höhe	105mm

Produktbeschreibung

Funkgong Set CALIMA 100

CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags. Mit praktischen Funktionen passen sich die Gongs der Serie CALIMA an Ihre Bedürfnisse an. Der CALIMA 100 fügt sich Dank seines minimalistischen und praktischen Designs jedem Zuhause an und überzeugt durch die vielen Funktionen die er mitbringt. In diesem Set wird der CALIMA 100 zusätzlich durch unseren namenhaften MISTRAL Sender 03 ergänzt, zusammen ergeben sie ein wunderbares Dream Team.

Flexibilität

Störungsfreie Funkverbindung mit bis zu 500 Meter Reichweite.

Der Funkgong bietet eine Hybridfunktion, da er sowohl per Funksender als auch klassisch über Kabel angesteuert werden kann.

Menü mit Sprachansage

Einfache Verwaltung durch klare Menüstruktur, Sprachausgabe und zwei dezenten Tasten

Mehrfache Rufunterscheidung

Signalisiert direkt, an welcher Tür es geklingelt hat.

Stummschaltung und Schlummerfunktion

Wenn mal Ruhe im Haus herrschen soll.

Mit dieser Praktischen Funktion können Sie den Gong ganz bequem Stumm oder auf Schlummern schalten.

Hinweis:

Potenzielle funktechnische Störungen können bei unseren Funkgongs ausgeschlossen werden, da sie nach der RED-Richtlinie 2014/53/EU zertifiziert worden sind.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Sender

2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
(nicht im Lieferumfang), extern:
6 – 12 V DC

Oberfläche

Seidenmatt

Schutzart Sender

IP54

Form

rund

Rufarten

Zentral-, Individual-, Matrixruf

Geräteart

Funkgong-Set

Hinweis

Batterien nicht im Lieferumfang
enthalten

Lautstärke

Max. 83 dB(A) einstellbar

Serie

CALIMA

Klemmen

Spannungsversorgung und
Anschluss von zwei
Klingeltastern

Betriebstemperatur

5 °C bis 40 °C

Farbe

Weiß / Schwarz, Weiß

Frequenz

868,35 MHz

Sprachausgabe

Deutsch

Anzahl Melodien

15 Melodien

Abmessungen Empfänger

Ø 105 x 41 mm

Abmessungen Sender

36 x 100 x 17 mm

Anzahl koppelbarer Sender

11

Funkreichweite

500 m im Freifeld

Rufunterscheidung

11-fach

Spannungsversorgung Empfänger

3 x 1,5 V Batterien Typ AA
(nicht im Lieferumfang), extern:
8 – 12 V AC/DC

Weitere Bilder

