



## Funksender MISTRAL SE03

<b>Artikelnummer</b>	43441
<b>Typ</b>	MISTRAL SE03
<b>Gewicht</b>	0.064kg
<b>Länge</b>	17mm
<b>Breite</b>	100mm
<b>Höhe</b>	36mm

## Produktbeschreibung

Funksender MISTRAL SE03, Weiß

Der Sender ist mit allen Funkgongs der Serie MISTRAL, ECHO, CALIMA und POLO koppelbar und ist somit für viele Grothe Produkte essenziell. Mit einer Quarzstabilen Reichweite von 500 m und in einem Frequenzbereich von 868 MHz liefert der Funkklingeltaster SE03 ihnen selbst über eine größere Distanz ein zuverlässiges Funksignal.

Mithilfe des Funksenders sind Sie ebenfalls auch in der Lage, eine Vielzahl von flexiblen Sender/Empfänger-Kombinationen zu kreieren. Der Sender kann an die Wand montiert werden oder ist mittels eines Clips zum Aufhängen geeignet. Der wasserdichte Sender ist mit einem beschriftbaren Namensschild ausgestattet und gibt eine optische Rückmeldung wenn geklingelt wurde. Eine Rufwefterschaltung ist ebenfalls möglich. Die typische Batteriebensdauer für den Sender beträgt 5-10 Jahre.

### **Hinweis:**

\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren.

Der Sender ist für alle MISTRAL-Gongs ab Baujahr 2003 geeignet.

## Produkteigenschaften

<b>Funktionskontrolle</b>	LED
<b>Serie</b>	MISTRAL
<b>Frequenz</b>	868,35 MHz
<b>Zusätzliche Funktion</b>	Rufweriterschaltung
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Geräteart</b>	Funk-Klingeltaster
<b>Spannungsversorgung</b>	2 x 1,5 V Typ AAA (nicht im Lieferumfang), extern: 6 – 12 V DC
<b>Betriebstemperatur</b>	- 15 bis 50 °C
<b>Funkreichweite</b>	500 m im Freifeld
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Abmessungen</b>	36 x 100 x 17 mm

## Weitere Bilder

