



IPASSAN Erweiterung 12 Ausgänge FD-125-021

Artikelnummer	75121
Typ	FD-125-021
Gewicht	0.145kg
Länge	26mm
Breite	70mm
Höhe	200mm

Produktbeschreibung

Die **Erweiterung für 12 Ausgänge** kann nur in Verbindung mit dem iPassan-Controller verwendet werden. Die Montage kann wahlweise auf einen iPassan-Controller FD-125-001 (Art.-Nr. 75101), FD-125-002 (Art.-Nr. 75102) oder Basis-Erweiterung FD-125-015 (Art.-Nr. 75115), FD-125-016 (Art.-Nr. 75116) aufgesteckt werden. Die Spannungsversorgung sowie auch die Datenübertragung erfolgen über den Controller oder die Basis-Erweiterung.

Mit den zusätzlichen Ausgängen können verschiedene Peripheriegeräte in die Zutrittskontrolle eingebunden werden. Die potentialfreien Wechselkontakte können beliebige zusätzliche elektrische Verbraucher wie z.B. Licht, Heizung und Lüftungsanlagen schalten. Verbindet man die Wechselkontakte der Ausgänge mit der Beleuchtung, so kann die Einstellung erfolgen, dass bei gewährtem Zutritt automatisch die Beleuchtung eingeschaltet wird. Diese Einstellungen lassen sich alle im iPassan-Manager realisieren.

Produkteigenschaften

LED-Statusanzeige der Wechselkontakte	Ja
Temperaturbereich	-20 °C bis 50 °C
Wechselkontakte	24 V DC, 5 A oder 48 V AC, 1 A
Abmessungen	70 x 200 x 26 mm
Farbe	Grau
Spannungsversorgung	Über iPassan Controller oder Basis
Programmierung	iPassan-Manager-Software
Potentialfreie Wechselkontakte	Ja
Gewicht	227 g
Geräteart	Erweiterung
Montage	Wird auf iPassan Controller oder Basis gesteckt
Abmessungen mit Abdeckung	145 x 210 x 65 mm

Weitere Bilder

