



# Funksender Aufputz/Unterputz Weiß Blende rund MISTRAL SE07 R AP/UP WS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 43448                   |
| <b>Typ</b>           | MISTRAL SE07 R AP/UP WS |
| <b>Gewicht</b>       | 0.135kg                 |
| <b>Länge</b>         | 21mm                    |
| <b>Breite</b>        | 80mm                    |
| <b>Höhe</b>          | 80mm                    |

## Produktbeschreibung

Der Funksender MISTRAL SE07 R AP / UP WS - Das Anpassungstalent-

Die Montage kann je nach Bedarf als Aufputz- oder Unterputzinstallation an einer UP-Dose erfolgen. Somit bietet diese Version des SE07 Ihnen ein sehr hohes Maß an Installationsflexibilität und Anpassungsbereitschaft. Sollten Sie sich für die Unterputzmontage entscheiden, müssen Sie lediglich den Adapterring entfernen.

Die weiße, runde Plexiglas-Designplatte ermöglicht eine Vielzahl an Platzierungen, da sich die runde Form mühelos an fast alle Fassaden anpasst.

## Produkteigenschaften

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Spannungsversorgung</b> | Batteriebetrieb, 3 Volt Lithium<br>Batterie / integriert |
| <b>Schutzart</b>           | IP67   |
| <b>Montage</b>             | Auf- / Unterputz   |
| <b>Reichweite</b>          | 200 Meter  |
| <b>Frequenz</b>            | 868,35 MHz   |
| <b>Material</b>            | Plexiglas  |
| <b>Temperaturbereich</b>   | -15 °C bis 50 °C   |
| <b>Geräteart</b>           | Funk-Klingeltaster                                       |
| <b>Serie</b>               | Mistral  |
| <b>Sendeleistung</b>       | 25 mW  |
| <b>Abmessungen</b>         | 80 x 80 x 21 mm  |
| <b>Einbautiefe</b>         | 18 mm  |
| <b>Verwendung</b>          | Innen- / Außenbereich                                    |
| <b>Farbe</b>               | Weiß   |
| <b>Form</b>                | Rund   |

## Weitere Bilder

