



Funk Bewegungsmelder IR 1051/101

| | |
|----------------------|-------------|
| Artikelnummer | 1051/101 |
| Typ | IR 1051/101 |
| Gewicht | 0.101kg |
| Länge | 47mm |
| Breite | 65mm |
| Höhe | 90mm |

Produktbeschreibung

Der Funk-Bewegungsmelder dient zur zuverlässigen Meldung eines Einbruchs an Ihre Einbruchmeldeanlage. Die bidirektionale Kommunikation mit der Zentrale gewährleistet einen sicheren und effizienten Datenaustausch. Mit einem Erfassungswinkel von 110° und einer Reichweite von 12 m bietet der Melder einen optimalen einsetzbaren Erfassungsbereich. Eine integrierte LED zeigt die Alarmauslösung an, während der Batteriestatus kontinuierlich an die Zentrale übermittelt wird.

Das robuste Gehäuse aus weißem ABS-Kunststoff sorgt für Langlebigkeit und ein dezentes Design. Der Melder wird mit einer langlebigen CR123A-Batterie geliefert.

Der Bewegungsmelder entspricht der Zertifizierung EN50131 Grad 2, Klasse II

Fernbedienung passt zu folgenden Artikeln:

1068/011 (Funkerweiterung) oder 1068/017 (Funkerweiterung)

1051/020 (ZENO PRO Alarmzentrale) oder Set 1051/921 (ZENO PRO Alarmzentralen im Set)

Produkteigenschaften

| | |
|--|--|
| Frequenz | 868 MHz bidirektional |
| Batterielebensdauer | 5 Jahre (normaler Wert, kann je nach Verwendung schwanken) |
| Zertifizierung | EN 50131 Grad 2 Klasse II |
| Spannungsversorgung | 3 V Lithium-Batterie CR123A (Im Lieferumfang) |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 45 °C |
| Anschlussart | Funk |
| Melderart | Bewegungsmelder |
| Abmessungen | 54 x 67 x 89 mm |
| Funkreichweite des Zeno Pro Systems | Bis zu 2 km im Freifeld |
| IR-Erkennung | Maximal 12 m |
| IR-Winkel | 110° |

Weitere Bilder

