



Funk-LCD-Tastenfeld FA30-KP10LCD

Artikelnummer	39121
Typ	FA30-KP10LCD
Gewicht	0.296kg
Länge	20mm
Breite	100mm
Höhe	150mm

Produktbeschreibung

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamen Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht.

Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Diese Aufgabe übernimmt die Funkalarmanlage FA30 der GROTHE GmbH in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Protego24.

Die Funkalarmanlage FA30 im ansprechenden Design kombiniert u.a. Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist.

Das System benötigt keine Kabel: die Komponenten sind per Funk vernetzt. Die zuverlässige Funktechnik garantiert hohe Reichweiten und eine sichere Verbindung der Geräte. Registriert das System einen Einbruchversuch, leitet es detaillierte Informationen direkt an den Protego24-Wachdienst weiter.

Produktmerkmale:

LCD-Display und Codetastatur

Ein- und Austrittstöne

Tasten für Panik, Feuer und Notfall

Taste Statusabfrage

Integriertes Proximity-Lesegerät

Inklusive 3 Stück Proximity-Tags

Inklusive Wandhalter mit Sabotagefunktion

Technische Daten:

Frequenz: 868 MHz (Zweiwege-Funkmodul)
Batterietyp: 4 Stück 1,5 V / AA
Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre (bei typ. Anwendung)
Betriebstemperatur: 0 °C bis 55 °C
Abmessungen: 150 x 100 x 20 mm
Gewicht: 379 g (ohne Batterie)
Wand- oder Tischmontage
Farbe: Weiß

Installationshinweis:

Der Protego24-Wachdienst ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Hier arbeiten speziell geschulte Servicekräfte und beurteilen, ob es sich um einen Einbruchsversuch, einen Fehlalarm oder einen technischen Alarm (z.B. einen Stromausfall oder einen Wasserrohrbruch) handelt: in diesem Fall wird der Kunde per Telefon informiert, mit ihm Rücksprache gehalten und bei Bedarf ein Notrufdienst eingeleitet. Fehlalarme gehören damit der Vergangenheit an.

Produkteigenschaften

Geräteart	Bedienelement
Töne	Ein- / Austritt
Frequenz	868 MHz
Tastatur	18 Tasten beleuchtet
Betriebstemperatur	0 °C bis 49 °C
Batterien	4 x 1,5 V AA (Im Lieferumfang)
Anzeige	LC-Display
Display	LCD-Display beleuchtet
Technologie	Funk
Proximity-Lesegerät	Eingebaut
Sabotageschutz	Abriss und Öffnung
Abmessungen	150 x 100 x 20 mm
Technik	Bidirektional
Frequenzhopping	FHSS
Tasten für	Panik, Feuer, Notfall
Batterielebensdauer	Bei typischer Anwendung: 3 Jahre
Verschlüsselung	AES-128 Bit
Wandhalter	Mit Sabotagekontakt
Farbe	Weiß

Weitere Bilder

