



# IPASSAN Basis 10 Eingänge FD-125-015

<b>Artikelnummer</b>	75115
<b>Typ</b>	FD-125-015
<b>Gewicht</b>	0.545kg
<b>Länge</b>	70mm
<b>Breite</b>	208mm
<b>Höhe</b>	145mm

## Produktbeschreibung

Die **Basis-Erweiterung für 10 Eingänge** kann nur in Verbindung mit dem iPassan-Controller verwendet werden und wird über den RS485 Bus verbunden. An einem iPassan-Controller können bis zu 10 Erweiterungen angeschlossen werden, was eine Gesamtkapazität von bis zu 220 Eingängen ergibt. Zusätzliche Erweiterung 12 Eingänge FD-125-020 (Art.-Nr. 75120) oder Erweiterung 12 Ausgänge FD-125-021 (Art.-Nr. 75121) kann auf die Basis-Erweiterung aufgesteckt werden. Mit den zusätzlichen Eingängen können verschiedene Peripheriegeräte in die Zutrittskontrolle eingebunden werden, wie z.B. Fensterkontakte. Verbindet man die Eingänge mit Fensterkontakten, so kann eine E-Mail an eine gewünschte Adresse geschickt werden oder in Verbindung mit Erweiterungs-Ausgängen eine optische Signalleuchte eingeschaltet werden, sobald das Fenster geöffnet wird. Wird ein Taster an die Eingänge angeschlossen, kann die Einstellung erfolgen, dass bei Betätigung des Tasters alle oder nur bestimmte Türen öffnen. Des Weiteren lassen sich Schließer-Kontakte anderer Anlagen verbinden. Diese Einstellungen lassen sich alle im iPassan-Manager realisieren.

## Produkteigenschaften

<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis 50 °C
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Abmessungen</b>	90 x 200 x 34 mm
<b>Programmierung</b>	iPassan-Manager-Software
<b>Spannungsversorgung</b>	12 V AC / DC, 1 A
<b>Montage</b>	Rheieneinbau- oder Wandmontage
<b>Geräteart</b>	Erweiterung
<b>Gewicht</b>	247 g
<b>LED-Statusanzeige der Eingänge</b>	Ja
<b>Max. Leitungslänge RS485 Bus</b>	1.000 m
<b>Sabotagekontakt</b>	Ja
<b>Potentialfreie Eingänge</b>	Ja
<b>Abmessungen mit Abdeckung</b>	145 x 210 x 65 mm

## Weitere Bilder

