



Abbildung ähnlich

# Audio Pre Pack 10WE A-2V-MIF-ASU1-10WE

**Artikelnummer**

80059

**Typ**

A-2V-MIF-ASU1-10WE

## Produktbeschreibung

Audio-Sprechanlagen-Set 2Voice-Technologie für 10 Wohneinheiten.

In unseren Audio-Sprechanlagen-Sets verwenden wir die innovative 2Voice-Technologie. Das System verfügt über einen Systembus mit nur 2 Leitungen, der sowohl verpolungssicher als auch kurzschlussfest ist. Dadurch wird eine zuverlässige und sichere Verbindung gewährleistet. Mit unserer Voll-Duplex-Technologie gewährleisten wir eine optimale Übertragung von Video- und Sprachsignalen. Dadurch können klare und ungestörte Gespräche an der Türstation stattfinden.

Das Set ermöglicht den Anschluss von 2 Türstationen ohne zusätzliche Umschaltgeräte. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bis zu vier Freisprechtelefone parallel zu schalten, um mehrere Räume oder Bereiche innerhalb ihres Gebäudes abzudecken. Sie können auch die Internkommunikation zwischen den Endgeräten programmieren, um eine effiziente interne Kommunikation zu ermöglichen.

Mit der einstellbaren Ruftonlautstärke können Sie die Lautstärke an Ihre Bedürfnisse anpassen. Darüber hinaus ist die Programmierung des Systems denkbar einfach gestaltet, um eine reibungslose Einrichtung zu gewährleisten.

### **Set beinhaltet:**

1x Unterputz-Türstation, Serie ALPHA, 10 Klingeltaster/Namensschild (mit LED-Beleuchtung), inklusive Rahmen und Unterputz-Kasten

1x Video-Bus-Netzgerät NG 1083/20A, Art.-Nr. 74785

10x Freisprechtelefon MIRO HT 1183/7, Art.-Nr. 74754

### **Empfohlenes Leitungsmaterial:**

J-Y(ST)Y 0.8 mm - max. 32 Teilnehmer pro Steigleitung

CAT 5/6 - max. 64 Teilnehmer pro Steigleitung

**Hinweis:**

Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen.  
(12 Ohm oder höher, z. B. TO 2054, Art.-Nr. 93024)

## Produkteigenschaften

<b>Abmessungen Netzgerät</b>	175 x 95 x 70 mm (10 Teileinheiten)
<b>Anzahl Wohneinheiten</b>	10WE
<b>Geräteart</b>	Sprechanlagen Set Audio
<b>Montage</b>	Unterputz
<b>Haustelefon / Monitor</b>	Freisprechtelefon MIRO
<b>Abmessungen Freisprechtelefon</b>	110 x 80 x 19 mm
<b>System</b>	2Voice
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Türstation</b>	Alpha
<b>Abmessungen Türstation</b>	125 x 395 x 57 mm

## Weitere Bilder

