



Funkgong-Set MISTRAL 300M

Artikelnummer	43300
Typ	MISTRAL 300M
Gewicht	0.3155kg
Länge	45mm
Breite	115mm
Höhe	150mm

Produktbeschreibung

Mistral 300M im Set mit Funkklingeltaster SE03 – Ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite im freien Feld*

Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

16 individuelle Melodien

Mit der großzügigen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 300 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 14 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Spannungsversorgung

Der Mistral 300M E kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzuführung von 8 - 12 V AC / DC.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Sender	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang), extern: 6 - 12 V DC
Blitzlicht	LED
Schutzart Sender	IP54
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Serie	MISTRAL
Geräteart	Funkgong-Set
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Klingeltaster	2 verdrahtete möglich
Frequenz	868,35 MHz
Rufunterscheidung	14-fach
Farbe	Weiß / Silber
Anzahl Melodien	16 Melodien
Abmessungen Sender	36 x 100 x 17 mm
Farbe Gehäuse	Weiß
Abmessungen Empfänger	150 x 115 x 45 mm
Anzahl koppelbarer Sender	12
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Spannungsversorgung Empfänger	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C (nicht im Lieferumfang), extern: 8 - 12 V AC/DC
Farbe Tür	Weiß / Silber

Weitere Bilder

