



Audio-Sprechanlagen-Set ROBUSTA V4A 1WE A-2V-MIF-V4A-01WE

Artikelnummer

89471

Typ

A-2V-MIF-V4A-01WE

Gewicht

1.919kg

Produktbeschreibung

Audio-Sprechanlagen-Set 2Voice-Technologie für eine Wohneinheit.

In unseren Audio-Sprechanlagen-Sets verwenden wir die innovative 2Voice-Technologie. Das System verfügt über einen Systembus mit nur 2 Leitungen, der sowohl verpolungssicher als auch kurzschlussfest ist. Dadurch wird eine zuverlässige und sichere Verbindung gewährleistet. Mit unserer Voll-Duplex-Technologie gewährleisten wir eine optimale Übertragung von Video- und Sprachsignalen. Dadurch können klare und ungestörte Gespräche an der Türstation stattfinden.

Das Set ermöglicht bis zu vier Haustelefone parallel zu schalten, um mehrere Räume oder Bereiche innerhalb ihres Gebäudes abzudecken.

Mit der einstellbaren Rufonlautstärke können Sie die Lautstärke an Ihre Bedürfnisse anpassen. Darüber hinaus ist das Set vorprogrammiert, um eine reibungslose Einrichtung zu gewährleisten.

Set beinhaltet:

1 x Unterputz-Türstation, Serie ROBUSTA V4A, 1 Klingeltaster/Namensschild (mit LED-Beleuchtung), inklusive Einbau-Türlautsprecher und Unterputz-Kasten

1 x Video-Bus-Netzgerät NG 1083/23, Art.-Nr. 74784

1 x Freisprechtelefon MIRO HT 1183/7, Art.-Nr. 74754

Empfohlenes Leitungsmaterial:

J-Y(ST)Y 0.6 mm

Schlauchleitung H05VV-F 1,5 mm²

Einzeladern 1 mm²

2VOICE-Kabel

CAT 5/6 UTP

Hinweis:

Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen.

(12 Ohm oder höher, z. B. TO 2054, Art.-Nr. 93024)

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Material | V4A |
| Geräteart | Sprechanlagen Set Audio |
| Montage | Unterputz |
| Haustelefon / Monitor | Freisprechtelefon MIRO |
| Abmessungen Türstation | 270 x 160 x 62 mm |
| System | 2VOICE |
| Abmessungen Freisprechtelefon | 80 x 110 x 19 mm |
| Abmessungen Netzgerät | 90 x 108 x 60 mm (6 TE) |
| Türstation | Robusta |
| Anzahl Wohneinheiten | 1WE |

Weitere Bilder

