



# Audio-Sprechanlagen-Set ROBUSTA V4A 10WE A-2V-MIF-V4A-10WE

**Artikelnummer**

89478

**Typ**

A-2V-MIF-V4A-10WE

**Gewicht**

2.766kg

## Produktbeschreibung

### **Audio-Sprechanlagen-Set 2Voice-Technologie für 10 Wohneinheiten.**

In unseren Audio-Sprechanlagen-Sets verwenden wir die innovative 2Voice-Technologie. Das System verfügt über einen Systembus mit nur 2 Leitungen, der sowohl verpolungssicher als auch kurzschlussfest ist. Dadurch wird eine zuverlässige und sichere Verbindung gewährleistet. Mit unserer Voll-Duplex-Technologie gewährleisten wir eine optimale Übertragung von Video- und Sprachsignalen. Dadurch können klare und ungestörte Gespräche an der Türstation stattfinden.

Das Set ermöglicht bis zu vier Haustelefone parallel zu schalten, um mehrere Räume oder Bereiche innerhalb ihres Gebäudes abzudecken.

Mit der einstellbaren Rufonlautstärke können Sie die Lautstärke an Ihre Bedürfnisse anpassen. Darüber hinaus ist das Set vorprogrammiert, um eine reibungslose Einrichtung zu gewährleisten.

### **Set beinhaltet:**

1x Unterputz-Türstation, Serie ROBUSTA V4A, 10 Klingeltaster/Namensschilder (mit LED-Beleuchtung), inklusive Einbau-Türlautsprecher und Unterputz-Kasten

1x Video-Bus-Netzgerät NG 1083/23, Art.-Nr. 74784

10x Freisprechtelefon MIRO HT 1183/7, Art.-Nr. 74754

### **Empfohlenes Leitungsmaterial:**

J-Y(ST)Y 0.6 mm

Schlauchleitung H05VV-F 1,5 mm<sup>2</sup>

Einzeladern 1 mm<sup>2</sup>

2VOICE-Kabel

CAT 5/6 UTP

### **Hinweis:**

Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen.

(12 Ohm oder höher, z. B. TO 2054, Art.-Nr. 93024)

## Produkteigenschaften

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Material</b>                      | V4A                     |
| <b>Anzahl Wohneinheiten</b>          | 10WE                    |
| <b>Geräteart</b>                     | Sprechanlagen Set Audio |
| <b>Montage</b>                       | Unterputz               |
| <b>Haustelefon / Monitor</b>         | Freisprechtelefon MIRO  |
| <b>System</b>                        | 2VOICE                  |
| <b>Abmessungen Freisprechtelefon</b> | 80 x 110 x 19 mm        |
| <b>Abmessungen Türstation</b>        | 296 x 240 x 62 mm       |
| <b>Abmessungen Netzgerät</b>         | 90 x 108 x 60 mm (6 TE) |
| <b>Türstation</b>                    | Robusta                 |

## Weitere Bilder

