



# Haustelesfon MIRO HT 1183/5

<b>Artikelnummer</b>	74752
<b>Typ</b>	HT 1183/5
<b>Gewicht</b>	0.316kg
<b>Länge</b>	52mm
<b>Breite</b>	90mm
<b>Höhe</b>	210mm

## Produktbeschreibung

Haustelefon MIRO für das 2-Draht-Video-Bussystem 2Voice.

Das Haustelefon MIRO verbindet einfaches Design mit optimaler Funktionalität. Das Telefon mit Handhörer besitzt ein Voll-Duplex Audiosystem und garantiert somit eine hervorragende Kommunikationsqualität. Neben den drei programmierbaren Tasten besitzt das MIRO-Haustelefon zusätzlich eine Türöffnertaste und eine fünffache Rufunterscheidung mit fünf verschiedenen Ruftönen. Die Lautstärke des Haustelefons ist in drei Stufen einstellbar.

Zusätzlich verfügt das Haustelefon über eine Mithörsperre und ist gegen Verpolung sowie Kurzschluss geschützt. Das Gehäuse des Haustelefons besteht aus stabilem ABS-Kunststoff in Weiß.

Die Montage kann Aufputz oder in einer Unterputzdose erfolgen, und dies über den Systembus mit nur zwei echten Leitungen. Die Programmierung des MIRO Haustelefons erfolgt mithilfe eines DIP-Schalters.

## Produkteigenschaften

<b>Abmessungen</b>	210 x 90 x 52 mm
<b>Lautstärkeregelung</b>	Ja
<b>Artikelart</b>	Haustelefon
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Systemkompatibilität</b>	2Voice
<b>Funktionstasten</b>	3
<b>Rufunterscheidung</b>	Ja
<b>Türöffnertaste</b>	1
<b>Geräteart</b>	Haustelefon
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Codelänge</b>	MIRO

## Weitere Bilder

