



# Funkfernbedienung FD-010-203

<b>Artikelnummer</b>	74976
<b>Typ</b>	FD-010-203
<b>Gewicht</b>	0.031kg
<b>Länge</b>	12mm
<b>Breite</b>	38mm
<b>Höhe</b>	80mm

## Produktbeschreibung

Die **Funkfernbedienungen** mit integriertem **Näherungsschlüssel** und der 13,56 MHz MIFARE Plus® Technologie sind mit unseren Zutrittskontrollen iPassan-, Easy Door Controller (EDC), sowie eLock-Komponenten kompatibel. Der Funkbereich befindet sich im 868 MHz Frequenzband und ist mit dem iPassan-Empfänger FD-020-191 (Art.-Nr. 75191) und dem EDC-Empfänger GB-150-011 (Art.-Nr. 74936) kompatibel. Durch die metallverstärkte Öse ist eine stabile Verbindung am Schlüsselbund gewährleistet. Die eingravierte alphanumerische Seriennummer hilft bei der Programmierung und macht jeden Näherungsschlüssel zu einem Unikat.

## Produkteigenschaften

<b>Funkreichweite</b>	100 m (Freifeld)
<b>Anzahl Tasten</b>	4
<b>Farbe</b>	Schwarz, blaue Tasten
<b>Anwendung</b>	Funk- und Nahbereich, Funk
<b>Eingravierte Seriennummer</b>	Alphanummerisch
<b>Geräteart</b>	Fernbedienung, Fernbedienung mit integriertem Näherungsschlüssel
<b>System</b>	Dualband, MIFARE Plus®
<b>Gewicht</b>	0,03 Kg
<b>Frequenz</b>	868 MHz, 13,56 MHz, 13,56 MHz und 868 MHz
<b>Spannungsversorgung</b>	Lithiumbatterie 3 V (nicht im Lieferumfang)
<b>Metallverstärkter Öse für Schlüsselanhänger</b>	Ja
<b>Abmessungen</b>	79 x 38 x 12 mm
<b>Temperaturbereich</b>	-10 °C bis 60 °C

## Weitere Bilder

