



Funk Bewegungsmelder PET IR 1051/102

Artikelnummer	1051/102
Typ	IR 1051/102
Gewicht	0.101kg
Länge	47mm
Breite	65mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Der Funk-Bewegungsmelder dient zur zuverlässigen Meldung eines Einbruchs an Ihre Einbruchmeldeanlage. Die bidirektionale Kommunikation mit der Zentrale gewährleistet einen sicheren und effizienten Datenaustausch. Mit einem Erfassungswinkel von 110° und einer Reichweite von 12 m bietet der Melder einen optimalen einsetzbaren Erfassungsbereich. Diese Version des Bewegungsmelders ist mit einem Kleintierschutz ausgestattet, was bedeutet, dass er in der Lage ist, kleinere Tiere wie Haustiere zu ignorieren, die sich innerhalb des Erfassungsbereichs bewegen. Der Melder erkennt nur Bewegungen von größeren Objekten oder Menschen und verhindert somit Fehlalarme, die durch Tiere ausgelöst werden könnten. Eine integrierte LED zeigt die Alarmauslösung an, während der Batteriestatus kontinuierlich an die Zentrale übermittelt wird.

Das robuste Gehäuse aus weißem ABS-Kunststoff sorgt für Langlebigkeit und ein dezentes Design. Der Melder wird mit einer langlebigen CR123A-Batterie geliefert.

Der Bewegungsmelder entspricht der Zertifizierung EN50131 Grad 2, Klasse II

Fernbedienung passt zu folgenden Artikeln:

1068/011 (Funkerweiterung) oder 1068/017 (Funkerweiterung)

1051/020 (ZENO PRO Alarmzentrale) oder Set 1051/921 (ZENO PRO Alarmzentralen im Set)

Produkteigenschaften

Funkreichweite des Zeno Pro Systems

bis zu 2 km im Freifeld

Frequenz

868 MHz bidirektional

Batterielebensdauer

5 Jahre (normaler Wert, kann je nach Verwendung schwanken)

Spannungsversorgung

3 V Lithium-Batterie CR123A
(Im Lieferumfang)

Besonderheiten

Kleintierschutz

Geräteart

Melder

Anschlussart

Funk

Melderart

Bewegungsmelder

Abmessungen

54 x 67 x 89 mm

Zertifizierung

EN 50131 Grad 2 Klasse 2

Betriebstemperatur

-10 °C bis +45 °C

IR-Erkennung

Maximal 12 m

IR-Winkel

110°

Weitere Bilder

