



Funkgong-Empfänger Wandmontage weiß CALIMA 100E

Artikelnummer	43650
Typ	CALIMA 100E
Gewicht	0.143kg
Länge	41mm
Breite	105mm
Höhe	105mm

Produktbeschreibung

Funkgong Set CALIMA 100

Funkgong-Serie CALIMA

CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags. Mit praktischen Funktionen passen sich die Gongs der Serie CALIMA an Ihre Bedürfnisse an.

Der CALIMA 100 fügt sich Dank seines minimalistischen und praktischen Designs jedem Zuhause an und überzeugt durch die vielen Funktionen die er mitbringt.

Flexibilität

Störungsfreie Funkverbindung mit bis zu 500 Meter Reichweite.

Der Funkgong bietet eine Hybridfunktion, da er sowohl per Funksender als auch klassisch über Kabel angesteuert werden kann.

Menü mit Sprachansage

Einfache Verwaltung durch klare Menüstruktur, Sprachausgabe und zwei dezenten Tasten

Mehrfache Rufunterscheidung

Signalisiert direkt, an welcher Tür es geklingelt hat.

Stummschaltung und Schlummerfunktion

Wenn mal Ruhe im Haus herrschen soll.

Mit dieser Praktischen Funktion können Sie den Gong ganz bequem Stumm oder auf Schlummern schalten.

Hinweis:

Potenzielle funktechnische Störungen können bei unseren Funkgongs ausgeschlossen

werden, da sie nach der RED-Richtlinie 2014/53/EU zertifiziert worden sind.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	8 – 12 V AC / DC oder 3 x 1,5 V Batterien Typ AA (nicht im Lieferumfang)
Oberfläche	Seidenmatt
Form	rund
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Hinweis	Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Abmessungen	Ø 105 x 41 mm
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Serie	CALIMA
Klemmen	Spannungsversorgung und Anschluss von zwei Klingeltastern
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Farbe	Weiß / Schwarz, Weiß
Frequenz	868,35 MHz
Sprachausgabe	Deutsch
Anzahl Melodien	15 Melodien
Anzahl koppelbarer Sender	11
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Rufunterscheidung	11-fach
Geräteart	Funkgong

Weitere Bilder

