



# Funk-Alarmzentrale FA30 FA30-AZ10GSM

<b>Artikelnummer</b>	39110
<b>Typ</b>	FA30-AZ10GSM
<b>Gewicht</b>	0.877kg
<b>Länge</b>	55mm
<b>Breite</b>	180mm
<b>Höhe</b>	196mm

## Produktbeschreibung

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamen Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht.

Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind. Diese Aufgabe übernimmt die Funk-Alarmanlage FA30 der GROTHE GmbH in

### **Produktmerkmale:**

Die Zweiwege-Kommunikation vermeidet unnötige Mehrfachübertragungen sowie das Verlorengelangen von Alarm- und Steuerungsmeldungen.

Alarmarten: Still, Überfall/Panik, Einbruch, Gas, CO, Feuer

Sonderfunktionen: Gonglinien, Diagnosetest, Hilferuf (Notrufsender), Überwachung langer Zeiten ohne Aktivität (Senioren, Pflegebedürftige), Alarmspeicher,

Störungsspeicher, Ereignisspeicher

Eingebaute Uhr mit Datum- /Uhranzeige

## Produkteigenschaften

<b>Tastatur</b>	20 Tasten beleuchtet
<b>Handsender</b>	Max. 8
<b>Frequenz</b>	868 MHz
<b>Bereiche</b>	2 (anwesend aktiv/ abwesend aktiv))
<b>Eingang</b>	1 (programmierbar)
<b>Kameras einbindbar</b>	Max. 10
<b>Sirenen</b>	Max. 2
<b>Notstromakku</b>	4,8 V (bis zu 48 Stunden)
<b>Ausgang</b>	1 (programmierbar)
<b>Technologie</b>	Funk
<b>Benutzercodes</b>	Max. 8
<b>SIM-Karte enthalten</b>	Ja
<b>Ereignisspeicher</b>	1000
<b>Geräteart</b>	Funkalarmzentrale
<b>Meldelinien Draht</b>	1
<b>Meldelinien</b>	30
<b>Fernbedienungen</b>	Max. 8
<b>Meldelinien Funk</b>	30
<b>Abmessungen</b>	196 x 180 x 55 mm
<b>Repeater</b>	Max. 4
<b>Technik</b>	Bidirektional
<b>Frequenzhopping</b>	FHSS
<b>Spannungsversorgung</b>	230 V / 50 Hz
<b>Interne Sirene</b>	85 dB(A)
<b>Verschlüsselung</b>	AES-128 Bit
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 bis 49° C
<b>Proximity-Tags</b>	Max. 8

Farbe  
Display

Weiß  
LC-Display beleuchtet

## Weitere Bilder

