



## Funkgong-Set microSD CALIMA 600

<b>Artikelnummer</b>	43570
<b>Typ</b>	CALIMA 600
<b>Gewicht</b>	0.355kg
<b>Länge</b>	90mm
<b>Breite</b>	90mm
<b>Höhe</b>	141mm

## Produktbeschreibung

### Funkgong Set CALIMA 600

Die Funkgong Serie CALIMA wurde für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags entwickelt. Viele praktische Funktionen, wie eine Menüsteuerung über zwei Tasten, regelbare Lautstärke und individuelle Farbeinstellung können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Das Highlight des CALIMA 600 ist jedoch seine Form und die damit verbundene Flexibilität des Standortes. Als Funkgong ist der CALIMA 600 portabel und kann überall mit hingenommen werden. Durch seine enorme Reichweite und den hohen Funkstandard können Sie sich mit dem Gong frei im Haus und sogar bis in den Garten bewegen. So verpassen Sie keinen Paketboten oder Besuch mehr!

Das Gerät verfügt über ein Blitzlicht, so kann auch für hörgeschädigte Person ein Klingelsignal erfolgen. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, eigene Melodien mittels einer microSD Karte auf dem Funkgong abzuspielen. Um die Batterien zu schonen, kann der CALIMA 600 über einen optionalen Tischadapter betrieben werden. Der im Set enthaltene Funksender kann mit weiteren Grothe Funkgongs gekoppelt werden und bietet maximale Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Funkklingel-Anlage.

#### **Flexibilität**

Störungsfreie Funkverbindung mit bis zu 500 Meter Reichweite.

#### **Menü mit Sprachansage**

Einfache Verwaltung durch klare Menüstruktur, Sprachausgabe und zwei dezente Tasten

#### **Mehrfache Rufunterscheidung**

Signalisiert direkt, an welcher Tür es geklingelt hat.

#### **Farbiger LED-Ring**

Informiert auch optisch, dass Besuch vor der Haustür steht.

Die Farbe und Lichtart kann nach eigenem Wunsch ausgewählt werden.

### **Stummschaltung und Schlummerfunktion**

Wenn mal Ruhe im Haus herrschen soll.

Mit dieser Praktischen Funktion können Sie den Gong ganz bequem Stumm oder auf Schlummern schalten.

### **Hinweis:**

Potenzielle funktechnische Störungen können bei unseren Funkgongs ausgeschlossen werden, da sie nach der RED-Richtlinie 2014/53/EU zertifiziert worden sind.

## Produkteigenschaften

### Optische Signalisierung

LED-Ring verschiedene Farben  
und Blitzlicht einstellbar

### Oberfläche

Seidenmatt

### Schutzart Sender

IP54

### Form

rund

### Rufarten

Zentral-, Individual-, Matrixruf

### Geräteart

Funkgong-Set

### Hinweis

Batterien nicht im Lieferumfang  
enthalten

### Serie

CALIMA

### Betriebstemperatur

5 °C bis 40 °C

### Anzahl Melodien

14 Melodien plus eigene  
Melodien über SD Karte

### Farbe

Weiß / Schwarz, Weiß

### Frequenz

868,35 MHz

### Sprachausgabe

Deutsch

### Anzahl koppelbarer Sender

22

### Lautstärke

Max. 86 dB(A) einstellbar

### Abmessungen Sender

36 x 100 x 17 mm

### Abmessungen Empfänger

Ø 90 x 141 mm

### Funkreichweite

500 m im Freifeld

### Spannungsversorgung Sender

2 x 1,5 V Batterien (Typ AAA)  
(nicht im Lieferumfang), extern:  
6 – 12 V DC

### Rufunterscheidung

22-fach

### Spannungsversorgung Empfänger

4 x Batterien Typ LR14/C (nicht  
im Lieferumfang)

## Weitere Bilder

